



Caractéristiques D'Lite Applique Murale Lira Noir 7W 600lm 830 Blanc Chaud | IP54 - Détecteur De Mouvement

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Réf.                         | 252896                                         |
| EAN                          | 5430004236351                                  |
| Code Fabricant               | DLT009240027001                                |
| Marque                       | D'Lite                                         |
| Nom du fabricant             | Lira Sensor   Wall   IP54   3000K   5W   Black |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Wattage                           | 7W                             |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 600lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 108                            |

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Inclinable           | Non                        |
| Montage              | Fixation murale            |
| Couverture Optique   | Opale                      |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article    | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                        |                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|
| Connexion du Luminaire | Bornier                                              |
| Indice de Protection   | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Protection Impacts     | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Couleur du Luminaire   | Noir                                                 |
| Logement               | Métal                                                |
| Product Serie          | Lira                                                 |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 153 |
| Largeur (mm)  | 95  |
| Hauteur (mm)  | 165 |

## Informations du capteur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Type de capteur            | Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m)      | 8                     |
| Capteur réglable par heure | 5 sec - 5 min         |

**Pourquoi choisir Budgetlight?**



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**